



LED Netzteil MW LCM-40DA

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Netzteil | LED Konstantstromnetzteil |
| Stromverbrauch | 40 Watt |
| Ausführung | Taster DALI Dimmung |
| Gewicht | 225g |
| Abmessung | 123,5x81,5x23mm |
| Eingangsspannung | 180-295Vac |
| Ausgangsspannung | 2-100Vdc |
| Ausgangsstrom | 0,35 – 1A einstellbar |
| Wirkungsgrad | 91 % |
| Einsatz Temperatur | -20~70°C |
| Einsatz Luftfeuchte | 20~95% |
| Schutzklasse | IP20 |
| Zertifikate | CE |
| Lebensdauer | ~50000h |
| Artikelnummer | CS-LCM-40DA |

Beschreibung:

**Geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur
Überspannung, Überlastungsschutz durch Abschalten,
Auto Recovery, für Innenanwendungen, hoher Wirkungsgrad**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.