



## LED Konstantspannungskonverter 100 Watt dimmbar

### Technische Daten

Netzteil	unterstützt DALI-2 / push DIM+1-10V / 10VPWM
Stromverbrauch	100 Watt
Sockel	-
Material	Aluminium
Gewicht	304g
Abmessung	355x30x21mm
Strahlungswinkel	-
Eingangsspannung	AC200-240V
Ausgangsstrom	4A
Ausgangsspannung	DC24V
Einsatz Temperatur	-30~55°C
Einsatz Luftfeuchte	>86%
Farbwiedergabe	-
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	50000h
Zubehör	-
Artikelnummer	KD-DGV100-24V0D

### Beschreibung:

**Geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung,  
Überspannung, Überlastungsschutz durch Abschalten**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.