



## LED Konstantstrom-Netzteil 0-10 Volt



### Technische Daten

Netzteil	LED Konstantstrom-Netzteil 0-10V dimmbar
Stromverbrauch	3-15 Watt
Sockel	-
Material	-
Gewicht	71g
Abmessung	100x43x21mm
Strahlungswinkel	-
Eingangsspannung	100-277Vac
Ausgangsstrom	300mA
Ausgangsspannung	9-48Vdc
Einsatz Temperatur	-15-50°C
Einsatz Luftfeuchte	85%
Farbwiedergabe	-
Schutzklasse	IP67
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	-
Zubehör	-
Artikelnummer	KD-0-10V-0315W-300mA

### Beschreibung:

**Geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung,  
Überspannung, Überlastschutz durch Abschalten,  
Auto Recovery, für Innen- und Aussenanwendungen,  
direkt auf die DIN-Schiene montierbar, hoher Wirkungsgrad**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee  
[office@bp-ledtechnik.at](mailto:office@bp-ledtechnik.at) - [www.bp-ledtechnik.at](http://www.bp-ledtechnik.at)

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.