



LED Konstantstrom-Netzteil 0-10 Volt

Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Netzteil | LED Konstantstrom-Netzteil 0-10V dimmbar |
| Stromverbrauch | 27-36 Watt |
| Sockel | - |
| Material | - |
| Gewicht | 157g |
| Abmessung | 140x47x29mm |
| Strahlungswinkel | - |
| Eingangsspannung | 100-277Vac |
| Ausgangsstrom | 900mA |
| Ausgangsspannung | 30-42Vdc |
| Einsatz Temperatur | 40°C |
| Einsatz Luftfeuchte | - |
| Farbwiedergabe | - |
| Schutzklasse | IP67 |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Lebensdauer | - |
| Zubehör | - |
| Artikelnummer | KD-0-10V-2736W-900mA |

Beschreibung:

**Geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung,
Überspannung, Überlastschutz durch Abschalten,
Auto Recovery, für Innen- und Aussenanwendungen,
direkt auf die DIN-Schiene montierbar, hoher Wirkungsgrad**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.