



LED Netzteil 24 Volt 100W

Technische Daten

Netzteil	LED Netzteil
Stromverbrauch	100 Watt
Socket	-
Material	Aluminium
Gewicht	0,35 kg
Abmessung	232x49x30mm
Strahlungswinkel	-
Eingangsspannung	200-240Vac
Ausgangsstrom	4.16,A
Ausgangsspannung	24Vdc
Einsatz Temperatur	-20~70°C
Einsatz Luftfeuchte	20~95%
Farbwiedergabe	-
Schutzklasse	IP20
Zertifikate	CE, RoHS
Lebensdauer	-
Zubehör	0-10V Triac dimmbar
Artikelnummer	KD-DT100W-24V-DIM

Beschreibung:

**Geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung,
Überspannung, Überlastungsschutz durch Abschalten**



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.