



LED Trafo 24 Volt

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------|
| Netzteil | LED Driver |
| Stromverbrauch | 0,5-12 Watt |
| Sockel | - |
| Material | PVC |
| Gewicht | 48g |
| Abmessung | Ø55x22mm |
| Strahlungswinkel | - |
| Eingangsspannung | 220-240Vac |
| Ausgangsstrom | 0.5A |
| Ausgangsspannung | 24Vdc |
| Einsatz Temperatur | -20~70°C |
| Einsatz Luftfeuchte | 20~95% |
| Farbwiedergabe | - |
| Schutzklasse | IP20 |
| Zertifikate | CE, RoHS |
| Lebensdauer | - |
| Zubehör | - |
| Artikelnummer | KD-T2412-DC-R |



BP LED TECHNIK – Hauptstraße 67 – 5302 Henndorf am Wallersee
office@bp-ledtechnik.at - www.bp-ledtechnik.at

Alle Bilder sind Symbolbilder – Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.